

Controller RF RGB

3 Kanal, dim, 12V/60W, 24/120W, 48V/240W je Kanal, max5A je Kanal

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| Art. Nr.: | DK-843066 |
| Länge: | 11,5 cm |
| Breite: | 5,7 cm |
| Höhe: | 2,5 cm |
| Gewicht: | 0,073 kg |
| Wattage: | max. max 720 Watt |
| Max. Strom: | A 15 |
| Spannung: | 12/24/48 V / DC |
| Spannungstyp: | Spannungskonstant |
| Arbeitstemperatur: | ta -20 bis 50 °C |
| Schutzklasse: | III |
| Schutzart: | IP 20 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
| Dimmbar: | Funkfernbedienung |
| Ansteuerung: | Funkfernbedienung |
| Anschlussmöglichkeit: | Klemme |
| Katalog/Seite: | Dekolight 23/24 - S. 775;776 |
| Garantie: | 5 Jahr(e) |
| Kanäle: | 3 |
| Batterie: | Nein |
| Gewicht: | 0.09 kg |
| Hersteller: | Deko- Light |



zur Steuerung von RGB LED-Stripes

- R/G/B als Einzelfarbe dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- max. 5,0A je Kanal

Leistung: 3x 60W [180W] bei 12V DC, 3x 120W [360W] bei 24V DC, 3x 240W [720W] bei 48V DC

Durch die Funkfernbedienungen lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die

Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllern zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzkabel [Master-Slave Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall.

Steuerung mit Fernbedienung oder Wand-Touchpanel

Einfache Bedienung

Für 12V/24V/48V DC geeignet

Vorinstallierte Programme

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Licht-Haussteuerung/RF-Controller/Controller-RF-RGB.html?&listtype=search&searchparam=48v>