

## RF Controller Set RF Color

3 Kanal, dim, Fernbedienung+Wandhalter+Controller, 12V/60W, 24/120W, 48V/240W  
je Kanal, max5A je Kanal

Art. Nr.:	DK-843058
Länge:	11,5 cm
Breite:	5,7 cm
Höhe:	2,5 cm
Gewicht:	0,123 kg
Wattage:	max. max 720 Watt
Max. Strom:	A 15
Spannung:	12/24/48 V / DC
Spannungstyp:	Spannungskonstant
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 50 °C
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 20
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Dimmbar:	Funkfernbedienung
Ansteuerung:	Funkfernbedienung
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 486;496;497;775
Garantie:	5 Jahr(e)
Kanäle:	3
Batterie:	Nein
Lieferumfang:	1x Touch Fernbedienung, 1x Controller mit Halterung
Gewicht:	0.167 kg
Hersteller:	Deko- Light



Set bestehend aus: Controller, Fernbedienung und Wandhalterung

zur Steuerung von RGB LED-Stripes

- R/G/B als Einzelfarbe dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- max. 5,0A je Kanal

Leistung: 3x 60W [180W] bei 12V DC, 3x 120W [360W] bei 24V DC, 3x 240W [720W] bei 48V DC

Durch die Funkfernbedienungen lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllern zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzwirkabel [Master-Slave Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall.

Steuerung mit Fernbedienung oder Wand-Touchpanel

Einfache Bedienung

Für 12V/24V/48V DC geeignet

Vorinstallierte Programme

**Link zum Produkt:**

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Licht-Haussteuerung/RF-Controller/RF-Controller-Set-RF-Color.html?&listtype=search&searchparam=48v>