

## QuaZar LED Floodlight 10W weiß|3000K

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Art. Nr.:             | EN-FLHV10W30    |
| Leuchtmittel:         | HV COB LED      |
| Lichtquelle inkl.:    | Ja              |
| Länge:                | 3,3 cm          |
| Breite:               | 13 cm           |
| Höhe:                 | 9 cm            |
| Wattage:              | max. 10 Watt    |
| Spannung:             | 180-240V        |
| Schutzart:            | IP 65           |
| Stoßfestigkeitsgrad:  | IK 8            |
| Halbstreuwinkel:      | 120° °          |
| Material:             | Aluminium,Glas  |
| Farbe:                | Weiß            |
| Montageart:           | Aufbau          |
| Dimmbar:              | Nein            |
| Mittlere Lebensdauer: | 25000 h         |
| Farbtemperatur:       | 3000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex:  | CRI 70          |
| Lichtstrom (Lumen):   | 800 lm          |
| Bemerkung 1:          | ersetzt 60W     |
| Gewicht:              | 0.399 kg        |
| Hersteller:           | Aurora          |



Die neue, treiberlose IP65 QuaZar™ Floodlight Serie beinhaltet neueste Hochvolt LED Technologie. Ihr extrem schlankes Profil ohne zusätzliche Treiberbox macht sie ideal für den Einsatz in jeglichen Anwendungen. Erhältlich in 10W, 20W, 30W und 50W, einschließlich schwarzem oder weißem Gehäusefinish.

### • Eigenschaften & Vorzüge

- Schlankes IP65 Profil mit minimalen visuellen Auswirkungen auf Umgebung
- Hochvolt LED Chips - kein externer Treiber für maximale Zuverlässigkeit
- IK08 Aluminium Gehäuse bestückt mit Gehärtetem Glas bieten hervorragenden Schutz
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß
- 600mm Kabel vorangeschlossen
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Gewährleistung auf den LED Chip

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Aurora/QuaZar-LED-Floodlight-10W-weiss-3000K.html>