

Sensgard 180 UP Superplus DE

Bewegungsmelder

Art. Nr.: Z-11184

Leistungsaufnahme:	0,45 W
Einbautiefe:	3,85 cm
Breite:	8 cm
Höhe:	8 cm
Nennspannung:	220-240V, 50Hz
Katalog/Seite:	Z-Licht 21/22 - S.18
Garantie:	5 Jahr(e)
Montagehöhe:	1 - 1,8m
Durchmesser Reichweite:	7 m
Erfassungsbereich:	180 °
Schaltleistung:	3000 W / 2000 W LED
Melder/Sensor:	PIR
Zeitregler:	Kurzzeitimpuls, 10s bis 20min min
Dämmerungsregler:	5 - 1000 lux
Bemerkung 1:	PIR = Vollautomat ohne Tasterfunktion
Bemerkung 2:	Mode: Man = Halbautomat, ON = PIR + Taster
Hersteller:	Z-Licht



Z-Licht



- Bewegungsmelder superflach für Wandmontage
- Manueller Lichtschalter, Halbautomat,
- Vollautomat und zusätzlicher Smarthome Anschluss
- Hervorragende Detektion, 180°/14m Erfassung
- mit Kurzimpulsfunktion
- Externer Taster Anschluss
- IR Fernsteuerung, Dauer Ein- und Aus Funktion
- Einfache und schnelle UP oder mit
- Zusatzrahmen AP Montage

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Bewegungsmelder/Sensgard-180-UP-Superplus-DE.html>