

Controller RF RGB

3 Kanal, dim, 12V/60W, 24/120W, 48V/240W je Kanal, max5A je Kanal

Art. Nr.: DK-843066

Länge:	11,5 cm
Breite:	5,7 cm
Höhe:	2,5 cm
Gewicht:	0,073 kg
Wattage:	max. max 720 Watt
Max. Strom:	A 15
Spannung:	12/24/48 V / DC
Spannungstyp:	Spannungskonstant
Arbeitstemperatur:	ta -20 bis 50 °C
Schutzklasse:	III
Schutzart:	IP 20
Material:	Kunststoff
Farbe:	schwarz
Dimmbar:	Funkfernbedienung
Ansteuerung:	Funkfernbedienung
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekolight 23/24 - S. 775;776
Garantie:	5 Jahr(e)
Kanäle:	3
Batterie:	Nein
Gewicht:	0.09 kg
Hersteller:	Deko- Light



zur Steuerung von RGB LED-Stripes

- R/G/B als Einzelfarbe dimmbar
- 13 Effektprogramme
- einstellbare Programmgeschwindigkeit
- max. 8 Fernbedienungen / 2 Touchpanels je Systemreichweite
- Memory-Funktion
- Master/Slave-Funktion
- Maße L x B x H: 110 x 52 x 20 mm
- max. 5,0A je Kanal

Leistung: 3x 60W [180W] bei 12V DC, 3x 120W [360W] bei 24V DC, 3x 240W [720W] bei 48V DC

Durch die Funkfernbedienungen lassen sich im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende Empfängersysteme steuern. Die

Möglichkeit, nur eine Funkfernbedienung mit mehreren Controllern zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen mit nur einer Funkfernbedienung ist nur durch eine Verbindung per Netzwirkabel [Master-Slave Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall.

Steuerung mit Fernbedienung oder Wand-Touchpanel

Einfache Bedienung

Für 12V/24V/48V DC geeignet

Vorinstallierte Programme

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Licht-Haussteuerung/RF-Controller/Controller-RF-RGB.html>