




Artea 23 CCT- & Power Select Standard + 3h Emergency Autotest

Wand- & Deckenleuchte mit CCT Select 3000K/4000K bzw. Lichtstrom
1000/1500/2300lm

Art. Nr.:	LG31242E3
Leuchtmittel:	SMD LED 2835
Systemleistung:	24 Watt
Höhe:	6,5 cm
Durchmesser:	33,5 cm
Gewicht:	1,07 kg
Wattage:	max. 10/15/23 Watt
Nennspannung:	AC 220-240V, DC 180 - 240V
Zündzeit:	< 0,5 s.
Schaltzyklen:	> 100000
Binning:	3 SDCM
min. Umgebungstemperatur:	-20 °C
max. Umgebungstemperatur:	45 °C
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 44
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 10
Halbstreuwinkel:	120 °
Material:	Kunststoff
Farbe:	weiß
Form:	rund
Montageart:	Decken-/Wandaufbau
Mittlere Lebensdauer:	50000 h
Farbtemperatur:	3000/4000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	1000/1500/2300lm Im
Lumen/Watt:	96 lm/W
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,9 phi
Lichtaustritt:	unten
Garantie:	5 Jahr(e)
Bemerkung 1:	Durchverdrahtung möglich, inkl. Batterienotlicht 3h/260lm
Bemerkung 2:	Garantie Akku 1Jahr. Akku LieFePo4
Hersteller:	Litegear LITEGEAR LED-Lösungen mit Zukunft!



Artea ist eine universelle Wand- /Deckenaufbauleuchte mit Farbwahl von 3000/4000K und Power select mit einer Ausgangsleistung von 10/15/23W und einem Lichtstrom von 1000/1500/2300 Lumen. Somit können Sie vor Ort die gewünschte Lichtfarbe sowie die Helligkeit einstellen und verändern.

Artea überzeugt durch ihren servicefreundlichen, modularen Aufbau. Die LED-Platine und das Vorschaltgerät bilden eine wechselbare Einheit. Optional kann zusätzlich noch eine Batterieversorgung für den autonomen Notstrombetrieb angeschlossen werden. Die Leuchte besteht aus einem robusten, schlagfestem Kunststoffgehäuse welches auch im geschützten Außenbereich verwendet werden kann.

Anwendungsbereiche:

- Treppenhäuser
- Hotel / Büro
- Sanitäre Anlagen
- Flure / Zimmer
- Keller / Abstellräume
- im Freien unter Vordächer
- optional mit Bewegungssensor und Batterienotlichtfunktion

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Wandleuchten/Artea-23-CCT-Power-Select-Standard-3h-Emergency-Autotest.html>