

## SlimLED Sens Quickstart

Deckenleuchte Wand- und Deckenmontage, Hochfrequenz-Sensor, Quickstart

Art. Nr.: MZ-10907

Leistungsaufnahme:	12 W
Höhe:	5 cm
Durchmesser:	32 cm
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP 54
Stoßfestigkeitsgrad:	IK 08
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h
Farbtemperatur:	4000 K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	1400 lm
Durchmesser Reichweite:	2-8 m
Erfassungsbereich:	360°
Hersteller:	Z-Licht



# Z-Licht

Flache 3000K oder 4000K LED Wand- und Deckenleuchte.  
erstklassige Qualität, 5 Jahre Garantie  
Q = Quickstart Version, Vernetzbar  
Leises Relais!  
Einfache Montage mit Schnappverschluss  
Für Hauseingänge, Parkgaragen,  
Korridore, Treppenhäuser,  
Vorräume etc.

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Indoor/Bewegungsmelder/SlimLED-Sens-Quickstart.html>