

## Z Sensor Strahler 26W|alu

Zusätzlicher Schaltausgang für Licht oder HLK

|                      |   |
|----------------------|---|
| Art. Nr.:            | Z-11108   |
| Systemleistung:      | 26 Watt   |
| Breite:              | 20,5 cm   |
| Höhe:                | 26,8 cm   |
| Nennspannung:        | 220V ~ 240 V, 50 Hz   |
| Schutzart:           | IP 55   |
| Farbtemperatur:      | 4000 K (Kelvin)   |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 80  |
| Lichtstrom (Lumen):  | 2400 lm   |
| Garantie:            | 5 Jahr(e)   |
| Erfassungsbereich:   | 240° °  |
| Melder/Sensor:       | PIR   |
| Temperaturbereich:   | -20°C bis +40°C   |
| Bemerkung 1:         | Regler für Reichweite: 5-12m, Licht: 3s-20min, Zeit: 3s-20min |
| Bemerkung 2:         | Zusätzlicher Schaltausgang L': 800 W / 200 W LED              |
| Hersteller:          | Z-Licht   |



**Z-Licht**

Erstklassiger Sensor Strahler  
Grosser 240°/12m Erfassungsbereich  
Aluminium LED Panel, dreh- und neigbar!  
Zusätzlicher Schaltausgang  
und Linsenjalousie!  
Handscharter Funktion Stromunterbruch  
1 x = Licht Ein für die eingestellte Zeit  
2 x = Licht Ein für 6 Stunden

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Outdoor/Wandleuchten/Z-Sensor-Strahler-26W-alu.html>