

LED AR111, CREE XT-E LED, 19W 30°

| | |
|------------------------|-----------------|
| Art. Nr.: | 551624 |
| Fassung/Sockel: | G53 |
| Leuchtmittel: | LED |
| Länge: | 6 cm |
| Höhe: | 6 cm |
| Durchmesser: | 11 cm |
| Gewicht: | 0,147 kg |
| Wattage: | max. 19 Watt |
| Spannung: | 12 Volt |
| Halbstrahlwinkel: | 30 ° |
| Mittlere Lebensdauer: | 35000 h |
| Farbtemperatur: | 4000 K (Kelvin) |
| Farbwiedergabeindex: | CRI 90 |
| Lichtstärke: | 1500 cd cd |
| Lichtstrom (Lumen): | 990 lm |
| Gewichteter Verbrauch: | 21 kWh/10000h |
| Bemerkung 1: | Dimmbar |
| Gewicht: | 0.17 kg |
| Hersteller: | SLV |



Hochleistungs LED-NV-Reflektorlampe als idealer Ersatz für NV-Halogenlampen mit G53 Sockel. Diese LED-Lampe eignet sich ideal für allgemeine Beleuchtungsanwendungen. LED-Strahler erzeugen einen neutralen Lichtstrahl und sind ideal für die Akzent- und Raumbelichtung geeignet. LED Lampen sind mit den meisten vorhandenen Leuchten mit G53 Fassung kompatibel und wurden speziell als Ersatz für Halogenlampen entwickelt. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden. Der gewichtete Verbrauch liegt bei 21kWh/1000h.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/LED-AR111-CREE-XT-E-LED-19W-30.html>