

## LED Wandstrahler QuaZarPIR IP65 10W mit PIR Sensor 3000K|schwarz

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| Art. Nr.:             | EN-FLH10PBLK30     |
| Breite:               | 12,1 cm            |
| Höhe:                 | 9,3 cm             |
| Gewicht:              | 0,457 kg           |
| Wattage:              | max. 10 Watt       |
| Schutzart:            | IP 65              |
| Stoßfestigkeitsgrad:  | IK 8               |
| Halbstreuwinkel:      | 120 °              |
| Dimmbar:              | Nein               |
| Mittlere Lebensdauer: | 25000 h            |
| Farbtemperatur:       | 3000 K (Kelvin)    |
| Lichtstrom (Lumen):   | 900 lm             |
| Katalog/Seite:        | Trade 2020 - S.183 |
| Garantie:             | 3 Jahr(e)          |
| Hersteller:           | Aurora             |

**AURORA**<sup>®</sup>  
VALUE BEYOND ILLUMINATION



**ENLITE**<sup>®</sup>  
AURORA LIGHTING GROUP

Die neuen Quazar™ PIR Floodlights mit integriertem PIR Sensor glänzen mit dem schlanken Design der Quazar™ Serie. Der Bewegungsmelder kann individuell eingestellt werden und ist somit ideal einsetzbar bei einer Vielzahl von Anwendungen bei gleichzeitiger Energiekostensenkung.

### Eigenschaften & Vorzüge

- Schlankes IP65 Profil mit minimalen visuellen Auswirkungen auf die Umgebung
- PIR Erfassungsreichweite von bis zu 10m Erfassungsbereich 120°
- PIR Modul ermöglicht Konfiguration von Tageslicht, Zeit und Empfindlichkeit
- Gehäuse in Schwarz und Weiß erhältlich
- 800mm Kabel vorangeschlossen
- 1.5kV Überspannungsschutz
- 3 Jahre Garantiet

### Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Out-of-Stock/LED-Wandstrahler-QuaZarPIR-IP65-10W-mit-PIR-Sensor-3000K-schwarz.html>