

Deko-Light Controller, Touchpanel RF Single, 230V 2,00 W

Art. Nr.:	DK-843018
Leuchtmittel:	Lichtquelle fest
Lichtquelle inkl.:	Ja
Einbautiefe:	2 cm
Länge:	8,65 cm
Breite:	8,65 cm
Höhe:	3,11 cm
Durchmesser:	4,22 cm
Einbautopf Länge:	8,23 cm
Einbautopf Breite:	0,57 cm
Einbautopf Höhe:	8,23 cm
Gewicht:	0,134 kg
Wattage:	max. 2 Watt
Spannung:	220-240 V/AC
Arbeitstemperatur:	ta -5 bis 60 °C
Schutzklasse:	I
Schutzart:	IP 20
Material:	Kunststoff
Material 2:	Glas
Farbe:	weiß
Lichtfarbe:	Blau
Lichtquelle wechselbar:	Nein
Anschlussmöglichkeit:	Klemme
Katalog/Seite:	Dekoli 22/23 - S. 744
Garantie:	5 Jahr(e)
Kanäle:	1
Lieferumfang:	1x Decoration Ring
Gewicht:	0.207 kg
Hersteller:	Deko-Light



DEKO-LIGHT RF-TOUCHPANEL MIT 4-ZONEN-FUNKTION | 4 BEREICHE SEPARAT ANSTEUERBAR

Durch das Touchpanel lassen sich, je nach Bausubstanz, im Umkreis von ca. 20 Metern entsprechende RF-Controller steuern. Die Möglichkeit, nur ein Touch Panel mit mehreren Controllerboxen zu verbinden, erweitert das System auf einfache Art und Weise. Achtung: Eine 100% synchrone Steuerung [Programmablauf, Farbwechsel] mehrerer Controllerboxen pro Zone ist nur durch eine Verbindung per Netzwirkabel [Master-Slave-Funktion] umsetzbar. Die Memory-Funktion speichert die letzte Einstellung nach einem Spannungsausfall. Die Montage erfolgt in einer 68mm Einzelgerätedose.

- Ansteuerung des Controllers via Funk,
- keine zusätzlichen Steuerleitungen notwendig
- zur Steuerung von 1-Kanal LED-Stripes / Leuchten
- 4 Zonen
- unabhängiges Dimmen einzelner Zonen
- alle Zonen können gemeinsam ein-/ausgeschaltet werden

- 4 Effektprogramme
 - einstellbare Programmgeschwindigkeit
 - Memory-Funktion
 - Maße L x B x H: 86,5 x 86,5 x 31,1 mm
- Zubehör zum RF-System
Bis zu 4 Zonen unabhängig steuerbar
Einfache Bedienung
Wandeinbaumontage mit 68mm Schalterdose

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Sale/Restposten/Steuermodule-Wandler/Deko-Light-Controller-Touchpanel-RF-Single-230V-2-00-W.html>