

E27 11W RGB CCT WIFI LED

LED-Lampe mit WiFi-Konnektivität, mehrfarbig / warm und kaltweiß (RGB + CCT).

Mobile Steuerung über Smartphone (Moree App) mit integriertem WLAN-Adapter.

Art. Nr.: 20-03-01

Fassung/Socket:	E27
Leuchtmittel:	A60
Höhe:	13,3 cm
Durchmesser:	0,7 cm
Wattage:	max. 11 Watt
Spannung:	220-240V ~50/60Hz
Schaltzyklen:	> 15000
Halbstreuwinkel:	200 °
Material:	Plastik
Dimmbar:	Nur dimmbar mit APP
Mittlere Lebensdauer:	25000 h
Farbtemperatur:	RGB + CCT (CCT: 2700-6500K) K (Kelvin)
Farbwiedergabeindex:	CRI 80
Lichtstrom (Lumen):	max. 1050 lm
EEK Lichtquelle:	F (Spektrum: G bis A)
Gewichteter Verbrauch:	11 kWh/10000h
elektr. Leistungsfaktor:	> 0,5 phi
Fernbedienbar:	über die Moree Mobile Remote App
Bemerkung 1:	WiFi-Frequenz/Standard: 2,4 GHz/IEEE 802.11 b/g/n
Gewicht:	0.07 kg
Hersteller:	Moree



Beleuchtung von überall auf der Welt steuerbar

Laden Sie unsere neue Mobile Remote App zur Steuerung dieser 11W RGB + CCT Glühbirnen herunter, volles Farbspektrum mit warmem und kaltem Weiß. Mit einer breiten Palette von Einstellungen passen Sie die Helligkeit, Farbe und Weichheit der Farben der Glühbirne an.

Die Glühbirnen haben einen eingebauten WIFI-Treiber, so dass sie sofort funktionieren, sobald sie verbunden sind. Steuerung per Sprachsteuerung über Google Assistant für Google Home oder Amazon Alexa für Amazon Echo Produkte. Die Glühbirnen können von überall auf der Welt über die App gesteuert werden.

Timer-Zeitplan für jede Glühbirne verfügbar, die schnell und einfach eingerichtet werden kann. Wählen Sie aus 8 integrierten Farbwechselprogrammen oder gruppieren Sie mehrere Glühbirnen über die Option "Benutzerdefinierte Szene", um mehrere gleichzeitig zu steuern - ideal für die Einstellung "Zuhause verlassen" oder "Zurück zu Hause".

Die Glühbirne ist für jede E27-Lampenfassung geeignet und kann daher zu einem vorhandenen Produkt mitgebracht werden. Passen Sie Ihr Zuhause auf Knopfdruck an.

Link zum Produkt:

<https://www.daslicht24.de/Zubehoer/Leuchtmittel-230-Volt/E27-11W-RGB-CCT-WIFI-LED.html>